

## Lector LE135SL para Control de Acceso Serie X-Control



La lectora **LE135SL** es una lectora para el Control de Accesos de diseño exclusivo y elegante, indicada para trabajar en conjunto con las controladoras de la serie **X-Control Move**, permitiendo una gran escalabilidad, contemplando la instalación de hasta 100 lectoras en bus. Esta disponibles en diversos formatos de RFID para trabajar con las tarjetas más habituales y seguras, **125 Khz., 13,56 Mhz. en Mifare (s/n o sector reader), Desfire, Icode, PKI**, etc., y pueden operar en combinación con **Teclados táctiles** de acceso integrados, para otorgar mayor seguridad al sistema.

Realiza la gestión de control de Accesos a partir de los datos almacenados en la controladora (Niveles de Acceso, tarjetas autorizadas, franjas Horarias, etc...) y actualizadas continuamente desde la aplicación **Advanced Access**, registrando cada operación para ser reflejada en la aplicación, y accionado el relé en función de si debe ser un acceso permitido o denegado.

### Características funcionales:

- Autoriza el Acceso si la tarjeta, o la Tarjeta y el PIN y el Horario, están autorizados.
- La configuración y distribución de lectoras puede ser muy flexible. Una controladora permitiría controlar hasta un máximo de 100 lectoras conectadas en Bus.
- Lo recomendable es distribuir las lectoras agrupadas en controladoras según lo permita la instalación, en función de las necesidades de disponibilidad, cableado, o la propia estructura del edificio, complejo o zona a controlar.
- Cada lectora incluye un sistema de relé para realizar la apertura independiente de la puerta, torniquete, portillo, barrera, etc.
- Las Comunicaciones con las lectoras se realiza mediante la controladora **X-Control move**, quedando éstas integradas en la aplicación **Advanced Access**, en la que se pueden definir los tiempos de relé y demás parámetros.

### Características físicas:

- Lectora de Control de Acceso de Diseño Exclusivo.
- Extraplana, grosor inferior a 9 mm.
- Superficie de Cristal táctil retroiluminada.
- Comunicaciones:
  - Bus CAN, Wiegand o Clock&Data.
  - TCP/IP a través de la controladora X-Control
- Opciones:
  - Lector con **antena**.
  - Lector con **antena y teclado táctil** para PIN.
  - Lector con antena y Lector biométrico (en breve).
  - Personalización del Logotipo de la Empresa.
- Comunicaciones con las lectoras a través de Bus CAN (hasta 100 lectoras), Wiegand (hasta 2 lectoras), Clock&Data (hasta 2 lectoras).
- Modelo disponible sin teclado y Mini para integrar en caja de iluminación universal.
- Alimentación: F.A. incluida
- Dimensiones compactas: 170 x 100 x 9 mm.

### Distribuidor Autorizado:

